

Netzwerk als STA (nur funktionsfähig mit der Option Wifi auf dem Gerät)

Netzwerk AP SSID:

Name des Netzwerks (SSID) Geben Sie den Namen des WiFi-Netzwerks ein, mit dem Sie sich verbinden möchten.

Network IP address	192.168.0.17
--------------------	--------------

AP-Passwort:

Geben Sie das Passwort für das ausgewählte Netzwerk ein.

AP password	rTD20324Nbp0
-------------	--------------

Netzwerk-IP-Adresse:

Geben Sie die IP-Adresse des Xtrem-Geräts im ausgewählten Netzwerk ein. Sie muss sich innerhalb des Bereichs dieses Netzwerks liegen. Diese Daten können mit der Option DHCP automatisch zugewiesen werden.

Network IP address	192.168.0.17
--------------------	--------------

Netzwerk-DHCP:

Weist dem Xtrem-Gerät automatisch eine IP-Adresse zu, wenn die Option "ON" gewählt ist. Bei der Auswahl "OFF" muss die IP manuell eingegeben werden.

<input type="checkbox"/>	ON
--------------------------	----

Beispiel in der PC Xtrem Software:

GRAM_02

0.000 kg

General

Zero options

Tare options

Filter options

COM port

Scale definition

Network as AP

Network as STA

Network AP SSID: GRAM I&D

AP password: rTD20324Nbp0

Network IP address: 192.168.0.122

Network DHCP: OFF

reset network using current settings

TCP server port (XTREM): 6666

UDP remote port (PC side): 5556

UDP local port (XTREM side): 4445

XTREM 473548 TC12036

Max 30kg Min 0,02kg e=0,001kg TareMax=-30kg